


LAMPADA DECORATIVA DA TAVOLO SOLARE - SERIE TABATA

Batterie Li-Ion	Potenza
18650 x1	2W



Lampada da tavolo a LED a batteria con pannello solare. Interruttore Touch nella base della lampada. Emissione di luce calda verso il basso. La lampada integra una batteria agli ioni di litio per una durata della carica maggiore. Disponibile nella colorazione Sabbia. Intensità luminosa regolabile (0-100%) tramite pulsante touch. Incluso 1m cavo USB da tipo C a tipo A per collegamento al caricabatteria.

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO451SA	Bianco caldo	2700K	160lm	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole. Prezzo per: unità. Multiplo di vendita: 1pz.

CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOLight
 Tempo di vita L70B50: 25000h
 Numero cicli di accensione: 15000 cicli
 Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Colore: Bianco caldo
 Temp. Colore: 2700K
 Flusso: 160lm
 CRI: 80

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza: 2W
 Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA

Tipo Alimentazione: Corrente Costante

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Altezza: 217mm
 Diametro: ø130mm
 Grado di protezione: IP44
 Materiale corpo: Alluminio verniciato
 Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: 0 / 30°C

CARATTERISTICHE BATTERIA

Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 2000mAh
 Durata: 5h (100% luminosità), 8h (50% luminosità)
 Tempo di ricarica: 7h luce solare, 5h (5V 2A)


MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Singolo click: ON/OFF
 Pressione prolungata: Dimmerazione 5-100%

CONTENUTO CONFEZIONE:

- Lampada a batteria portatile;
- Cavo USB C - USB A 1m;
- Istruzioni

Nota: caricabatteria consigliato (non incluso) 5Vdc 2,1A.


MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Accensione e Spegnimento (Funzione ON/OFF):
 Per accendere o spegnere la lampada, è sufficiente effettuare un singolo click sul pulsante di controllo. Ogni pressione attiverà o disattiverà la luce.

Regolazione dell'Intensità della Luce (Funzione Dimmer):
 Per variare l'intensità luminosa della lampada, premere e mantenere premuto il pulsante di controllo. Durante la pressione prolungata, l'intensità della luce inizierà a cambiare gradualmente. Continuare a tenere premuto fino a raggiungere il livello di luminosità desiderato. Rilasciare il pulsante una volta ottenuta l'intensità preferita.