

## 13.0 CONFORMITA' ALLA CERTIFICAZIONE IMQ – SISTEMI DI SICUREZZA

Le seguenti prescrizioni vanno osservate in conformità ai requisiti delle norme CEI 79-2 e 79-16.

- Ai fini della certificazione IMQ-Sistemi di sicurezza non è consentita sulla scheda centrale **1057/008** la programmazione delle opzioni “**Autoesclusione**” e/o “**Blocco attivazione**”.
- Sulla centrale **1057/008** la disabilitazione dell’opzione “**supervisione**” fa decadere la certificazione IMQ-Sistemi di sicurezza
- Nel caso di utilizzo del rilevatore **1057/101** con lenti “a tenda” od a “lungo raggio” il circuito contaimpulsivi deve essere programmato per 1.
- Gli ingressi ausiliari del contatto magnetico **1057/201-202**, quando sono programmati come “contatto” devono essere solo del tipo “**Normalmente chiuso**”.
- Nessun dispositivo filare può essere collegato (ingressi ed uscita a relè) se presente il modulo interfaccia telefonica PSTN C/MODEM **1057/002** in quanto tutta la circuiteria è stata considerata TNV-3 (è presente una connessione elettrica col circuito SELV tramite il relè del modulo PSTN 1057/002).
- Il modulo interfaccia telefonica PSTN C/MODEM **1057/002**, se presente, deve essere programmato per segnalare la manomissione 24h/24.
- Al fine di garantire le prescrizioni sulle priorità invio messaggi vocali e/o SMS, i **numeri di telefono** (se presente il modulo interfaccia telefonica PSTN C/MODEM **1057/002**) devono essere programmati nel seguente ordine di priorità: Rapina – Furto – Tamper – Guasto – Altro.
- Le eventuali **CHIAVI MECCANICHE** di comando connesse agli ingressi programmati “chiave”, al fine di rispondere ai requisiti richiesti dalle norme CEI 79.2 (copertura IMQ) devono essere installate nell’involucro della centrale stessa, e possedere almeno 10.000 combinazioni possibili per il I° livello di prestazione, o 100.000 per il II° livello di prestazione. Per i motivi di cui sopra, l’utilizzo degli ingressi programmati “chiave” sul contatto magnetico **1057/201-202** è precluso.

**Non sono coperti dalla certificazione IMQ-Sistemi di sicurezza i seguenti dispositivi/funzioni:**

- Rivelatore ottico di fumo 1057/121;
- Sirena per esterno 1057/405
- Funzioni accessorie degli ingressi ausiliari.

### ATTENZIONE

La durata delle batterie può risultare ridotta rispetto a quanto indicato nelle caratteristiche tecniche. I fattori che possono influenzare la durata delle batterie possono essere:

- utilizzo dei combinatori telefonici;
- frequenza di attivazione/disattivazione;
- frequenza di allarmi rilevati;
- difficoltà di comunicazione per scarsa portata/ambienti disturbati di uno o più dispositivi;

### CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA R&TTE 99/05/CE - NOTA INFORMATIVA

#### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Con la presente, URMET Domus S.p.A. dichiara che i dispositivi MOVI Sch. 1057/008, Sch.1057/033, Sch.1057/35, Sch. 1057/101, Sch. 1057/201, Sch. 1057/202, Sch. 1057/025, Sch. 1057/405, Sch. 1057/002, Sch. 1057/458, Sch. 1057/612, sono conformi ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti, stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità in originale può essere reperita presso il seguente recapito:  
Urmets Domus S.p.A., Via Bologna 188/c, Torino.



**DS1057-001E**

**LBT7933**

**urmet**  
DOMUS

**FILIALI**

20151 MILANO – V. Gallarate 218  
Tel. 02.380.111.75 - Fax 02.380.111.80  
00043 CIAMPINO (ROMA) V. L.Einaudi 17/19A  
Tel. 06.791.07.30 - Fax 06.791.48.97  
80013 CASALNUOVO (NA) V. Nazionale delle Puglie 3  
Tel. 081.193.661.20 - Fax 081.193.661.04  
30030 VIGONOVO (VE) – Via del Lavoro 71  
Tel. 049.738.63.00 r.a. - Fax 049.738.63.11  
66020 S.GIOVANNI TEATINO (CH) - Via Nenni 17  
loc. Sambuceto Tel. 085.44.64.851  
Tel. 085.44.64.033 - Fax 085.44.61.862



<http://www.urmetdomus.it>  
e-mail: [info@urmetdomus.it](mailto:info@urmetdomus.it)

**SEDE**

URMET DOMUS S.p.A.  
10154 TORINO (ITALY)  
VIA BOLOGNA 188/C  
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC.AUT.)  
Fax +39 011.24.00.300 - 323  
Area tecnica  
servizio clienti +39 011.23.39.810

IS0232-AF