

## FARO FLAT RGB

Faro RGB 230V - 30W ideale per ambienti residenziali o commerciali  
Flat floodlight RGB 30W - 230V ideal for residential and commercial areas

### Funzioni / Funzioni:

- 16 colori statici
- Cambio colore automatico
- Dissolvenza colore automatico
- Controllo luminosità
- Effetto strobo
- ON-OFF allo spegnimento memorizza ultima impostazione
- 16 static colours
- Automatic colour change
- Automatic colour fade
- Speed control
- Strobe light effect
- ON-OFF at power off save last setting

### Materiale / Material:


- Lega alluminio - vetro opacizzato
- Aluminium alloy - matt glass

### Incluso / Included:

- Telecomando
- remote controller

### Consigli per l'utilizzo / Advice for use::

- Sistema di trasmissione a onde radio, possibilità di gestire più fari con un unico telecomando  
Radio wave transmission system, possibility of managing multiple floodlights with a single remote control
- Distanza di ricezione 25mt senza barriere e 10mt con barriere  
Reception distance 25mt without barriers and 10mt with barriers
- Non è possibile sincronizzare più fari contemporaneamente con il ciclo di colori automatico  
It's not possible to synchronize multiple lights at the same time with the automatic color cycle



Codice Code	Potenza Power	Tensione Voltage	Kelvin	LED	CRI	Fascio Beam Angle	IP	Finitura Finish	Peso Weight	PKG
FAFLAT30WRGB	30W	220-265V	RGB	SMD	>80Ra	120°	IP 65	Bianco / White	1 kg	1/10

### Sicurezza / Sicurezza:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel  
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance  
Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici