

Sensore Porta/Finestra



Sensore che può essere installato su porte, finestre e qualsiasi altro oggetto che si apre e si chiude. Il sensore trasmette un segnale al pannello di controllo quando le due parti si allontanano l'una dall'altra. La protezione anti-manomissione garantisce che qualsiasi tentativo di sabotaggio provochi l'attivazione dell'allarme.

Specifiche tecniche

Alimentazione	DC 1,5V (1 x 1,5V LR6 AA) - Stilo
---------------	-----------------------------------

Corrente di stand by	≤25 μA
----------------------	--------

Corrente di trasmissione	≤70 mA
--------------------------	--------

Distanza del magnete	fino a 1 cm
----------------------	-------------

Distanza trasmissione	≤100 m in spazi aperti
-----------------------	------------------------

Frequenza RF	FHSS 433MHz
--------------	-------------

Condizioni operative	Temperatura: -10°C a +55°C Umidità: ≤80% non condensante
----------------------	---

Dimensioni sensore	24,5 x 96,5 x 19,5 mm
--------------------	-----------------------

Dimensioni magnete	14 x 48 x 11 mm
--------------------	-----------------