

## Componenti per la distribuzione a morsetto

# 5-2400 MHz

## CAD S



A completamento della gamma Fracarro di partitori e derivatori, nasce la famiglia CAD S con caratteristiche di affidabilità e praticità brevettate. Garantendo una perfetta schermatura (classe A) e un adattamento d'impedenza ottimale, i partitori e derivatori a 1, 2 e 4 vie della famiglia CAD S sono il risultato di un accurato progetto di sviluppo e sono gli unici a banda larga a morsetto a consentire la connessione monocavo.

### Caratteristiche principali

- Classe A di schermatura
- Elevato return loss
- Installazione facile e veloce
- Altissimo isolamento tra le uscite
- Immune dai disturbi esterni

#### Partitori

Prodotto	codice	Canale di ritorno		TV		SAT			
		5 – 40 MHz		40 – 862 MHz		950 – 2400 MHz			
		Perdita d'inserzione IN – OUT	Isolamento OUT – OUT	Perdita d'inserzione IN – OUT	Isolamento OUT – OUT	Perdita d'inserzione IN – OUT		isolamento OUT – OUT	
						950-2150 MHz	2150-2400 MHz	950-2150 MHz	2150-2400 MHz
dB	dB	dB	dB	dB		dB			
PP2	220802	4	25	4	22	>5	5,5	20	18
PP3	220803	6,5	20	6,5	20	>7	8	20	18
PP4	220804	9,5	20	9,5	25	>10,5	11	>25	18
PP5	220805	11	20	11	25	>12	13	>25	18

#### Derivatori a 1 vie

Prodotto	codice	Canale di ritorno			TV			SAT				
		5 – 40 MHz			40 – 862 MHz			950 – 2400 MHz				
		Perdita DER	Perdita d'inserzione IN – OUT	Isolamento TAP – OUT	Perdita DER	Perdita d'inserzione IN – OUT	Isolamento DER – OUT	Perdita derivata		Perdita d'inserzione IN – OUT		isolamento DER – OUT
								950-2150 MHz	2150-2400 MHz	950-2150 MHz	2150-2400 MHz	
dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB		dB		dB		
CD1-10	220810	10	<2	>30	10	<2	>23	10	10	<2.7	<2.7	>18
CD1-14	220814	14,5	<1	>28	14,5	<1	>25	14.5	15,5	<2.2	<2.5	>25
CD1-18	220818	18	<1	>30	18	<1	>25	18	18	<2.2	<2.5	>25
CD1-22	220822	22	<1	>35	22	<1	>30	22	22	<2.2	<2.5	>25



## Derivatori a 2 vie

Prodotto	codice	Canale di ritorno			TV			SAT				
		5 – 40 MHz			40 – 862 MHz			950 – 2400 MHz				
		Perdita DER	Perdita d'inserzione IN – OUT	Isolamento DER-DER	Perdita DER	Perdita d'inserzione IN – OUT	Isolamento DER-DER	Perdita DER		Perdita d'inserzione IN – OUT		Isolamento DER-DER
								950-2150 MHz	2150-2400 MHz	950-2150 MHz	2150-2400 MHz	
dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB		
CD2-10	220830	11	<4,5	>35	10	<3,5	>35	10	11	<4,5	<5	>28
CD2-14	220834	15	<2	>40	14,5	<2	>35	14,5	15,5	<3,5	<4	>28
CD2-18	220838	18	<2	>45	18	<2	>35	18	18	<3,5	<4	>32
CD2-22	220842	22	<2	>45	22	<2	>40	22	22	<3,5	<4	>35

## Derivatori a 4 vie

Prodotto	codice	Canale di ritorno			TV			SAT				
		5 – 40 MHz			40 – 862 MHz			950 – 2400 MHz				
		Perdita DER	Perdita d'inserzione IN – OUT	Isolamento DER-DER	Perdita DER	Perdita d'inserzione IN – OUT	Isolamento DER-DER	Perdita DER		Perdita d'inserzione IN – OUT		Isolamento DER-DER
								950-2150 MHz	2150-2400 MHz	950-2150 MHz	2150-2400 MHz	
dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB		
CD4-12	220852	13	<4	>18	12,5	<4	>15	12,5	13	<5,5	<6	>20
CD4-14	220854	14	<4,5	>18	14	<4	>15	14	15	<5	<5,5	>20
CD4-18	220858	18	<2	>18	18	<2	>15	18	18	<3,5	<4	>20
CD4-22	220862	22	<2	>22	22	<2	>20	22	22	<3,5	<4	>22

Fracarro Radioindustrie S.p.A.  
via Cazzaro, 3  
31033 Castelfranco Veneto (TV)  
Italy  
tel. +39 0423 7361  
fax +39 0423 736220  
www.fracarro.com  
info@fracarro.com

Fracarro (UK) Ltd  
Unit A.  
Ibex House, Keller Close  
Kiln Farm, Milton Keynes.  
MK11 3LL  
UK  
Tel. +44(0)1908 571571  
Fax +44(0)1908 571570

Fracarro Ibérica  
Polígono Táctica "Ciudad  
de los negocios"  
C/2A, nº 4 - 46980  
Paterna - Valencia  
Tel. +34/961340104  
Fax. +34/961340691

Fracarro France S.A.S.  
14 bis rue du Retrait  
92158 Suresnes Cedex  
France  
Tel. +33 1 47283400  
Fax +33 1 47283421

Fracarro Tecnologia e  
Antenas de Televisao Lda  
Rua Alexandre Herculano, nº1-1ºB  
Edifício Central Park  
2795-242 Linda-a-Velha  
Portugal  
Tel.: +351214156800  
Fax: +351214156809

Codice Fracarro	Prodotto	Imballo	EAN code	Quantità	Dimensioni	Peso netto	Peso lordo
	PARTITORI			Pcs	mm	kg	kg
220802	PP2	Multiplo	8016978075430	12	155x90x65	1,2	1,226
220803	PP3	Multiplo	8016978075447	12	155x90x65	1,2	1,220
220804	PP4	Multiplo	8016978075539	8	155x90x65	1,2	1,61
220805	PP5	Multiplo	8016978075546	8	155x90x65	1,2	1,61

Codice Fracarro	Prodotto	Imballo	EAN code	Quantità	Dimensioni	Peso netto	Peso lordo
	DERIVATORI 1 VIA			Pcs	mm	kg	kg
220810	CD1-10	Multiplo	8016978075454	12	155x90x65	1,2	1,226
220814	CD1-14	Multiplo	8016978075461	12	155x90x65	1,2	1,226
220818	CD1-18	Multiplo	8016978075478	12	155x90x65	1,2	1,226
220822	CD1-22	Multiplo	8016978075485	12	155x90x65	1,2	1,226

Codice Fracarro	Prodotto	Imballo	EAN code	Quantità	Dimensioni	Peso netto	Peso lordo
	DERIVATORI 2 VIE			Pcs	mm	kg	kg
220830	CD2-10	Multiplo	8016978075492	12	155x90x65	1,2	1,226
220834	CD2-14	Multiplo	8016978075508	12	155x90x65	1,2	1,226
220838	CD2-18	Multiplo	8016978075515	12	155x90x65	1,2	1,226
220842	CD2-22	Multiplo	8016978075522	12	155x90x65	1,2	1,226

Codice Fracarro	Prodotto	Imballo	EAN code	Quantità	Dimensioni	Peso netto	Peso lordo
	DERIVATORI 4 VIE			Pcs	mm	kg	kg
220852	CD4-12	Multiplo	8016978075553	8	155x90x65	1,2	1,61
220854	CD4-14	Multiplo	8016978075560	8	155x90x65	1,2	1,61
220858	CD4-18	Multiplo	8016978075577	8	155x90x65	1,2	1,61
220862	CD4-22	Multiplo	8016978075584	8	155x90x65	1,2	1,61

Fracarro Radioindustrie S.p.A.  
via Cazzaro, 3  
31033 Castelfranco Veneto (TV)  
Italy  
tel. +39 0423 7361  
fax +39 0423 736220  
www.fracarro.com  
info@fracarro.com

Fracarro (UK) Ltd  
Unit A.  
Ibex House, Keller Close  
Kiln Farm, Milton Keynes.  
MK11 3LL  
UK  
Tel. +44(0)1908 571571  
Fax +44(0)1908 571570

Fracarro Ibérica  
Polígono Táctica "Ciudad  
de los negocios"  
C/2A, nº 4 - 46980  
Paterna - Valencia  
Tel. +34/961340104  
Fax. +34/961340691

Fracarro France S.A.S.  
14 bis rue du Retrait  
92158 Suresnes Cedex  
France  
Tel. +33 1 47283400  
Fax +33 1 47283421

Fracarro Tecnologia e  
Antenas de Televisão Lda  
Rua Alexandre Herculano, nº1-1ºB  
Edifício Central Park  
2795-242 Linda-a-Velha  
Portugal  
Tel.: +351214156800  
Fax: +351214156809