




Philips Hue White  
Kit di oscuramento  
wireless E27

**1 lampadina E27**

Interruttore dimmer incluso  
Luce bianca calda (2700 K)



8718696452523



## Luce dimmerabile

con controllo facilitato

Comincia con un kit di oscuramento wireless Philips Hue e prova un oscuramento ottimale in modalità wireless. Controlla la lampadina con il telecomando dimmer incluso o connetti ogni cosa a un bridge Philips Hue per il controllo dal dispositivo smart.

### Controllo facile e massima comodità

- Attenuazione senza installazione
- Posiziona l'interruttore dove preferisci
- Usalo come telecomando
- Controlla fino a 10 lampadine Philips Hue contemporaneamente
- Pieno controllo dal tuo dispositivo smart con il bridge Hue




# PHILIPS

Kit di oscuramento wireless E27  
1 lampadina E27 Interruttore dimmer incluso, Luce bianca calda (2700 K)

## In evidenza

### Attenuazione senza installazione



Prova la funzione di attenuazione con Philips Hue, che ti assicura la giusta quantità di luce. Dimentica l'inconveniente di cavi, elettricista e installazione.

### Posiziona l'interruttore dove preferisci



Il telecomando dimmer Philips Hue funziona come un normale interruttore a muro e come un dimmer. Puoi posizionarlo ovunque desideri grazie alle viti o al nastro adesivo presente sul retro.

### Usalo come telecomando



Prendi il telecomando e usalo quando desideri, per il massimo comfort. L'unità di controllo


dell'interruttore è magnetica e può essere rimossa dalla piastra base.

### Aggiungi fino a 10 lampadine Hue



Puoi collegare fino a 10 lampadine Philips Hue al telecomando dimmer Philips Hue e controllarli contemporaneamente.

### Controllo completo con bridge Hue



Collega le luci Philips Hue con il bridge per sfruttare le possibilità illimitate offerte dal sistema.

8718696452523

## Specifiche

### Lampadina

- Attacco: Attacco base E27
- Dimensioni: A60
- Durata: 25000 ore
- Temperatura del colore: 2700 K (bianco caldo)
- Potenza effettiva (W): 9 W
- Emissione luminosa: Luce bianca di alta qualità, Intensità regolabile solo tramite dispositivo smart, Fascio luminoso di 180°, IRC >80
- Emissione in lumen: 800 lm
- Software aggiornabile: se connesso al bridge hue
- Accensione: Luminosità istantanea al 100%
- Altezza: 110 mm
- Larghezza: 61 mm

### Interruttore

- Batterie incluse: 1 x CR2450
- Banda di frequenza: 2400 – 2483,5 MHz
- Durata: 50000 clic
- N. massimo luci per interruttore: 10 se non connesse a bridge hue
- Durata minima della batteria: 3 anni
- Copertura interna minima: 12 m
- Software aggiornabile: se connesso al bridge hue
- Profondità interruttore: 11 mm
- Altezza interruttore: 92 mm
- Larghezza interruttore: 35 mm
- Peso interruttore: 37 g
- Profondità piastra a parete: 14 mm
- Altezza piastra a parete: 115 mm
- Larghezza piastra a parete: 70 mm
- Peso (inclusa piastra a parete): 67 g
- Connessione ZigBee Light: protocollo IEEE 802.15.4

### Contenuto della confezione

- Interruttore dimmer hue: 1
- Lampadine hue bianco: 1

### Informazioni ambientali

- Umidità operativa: 5% < H < 95% (senza condensa)
- Temperatura operativa: -10 °C – 45 °C

### Garanzia

- 2 anni



Data di rilascio  
2017-12-24

Versione: 7.0.1

12 NC: 9290 011 37007  
EAN: 87 18696 45252 3

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Philips Lighting Holding B.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)